



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816239	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	82 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX ABSORBED CURRENT	28 A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 4 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	17 A	PROTECTION DEGREE	IP23
CURRENT RANGE IN DC	10 - 150 A	MAX ABSORBED POWER	4,2 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	31 x 14 x 24,5 cm
%USE (20°C USE) (*)	90% @ 150A	ABSORBED POWER AT 60%	2,8 kW	WEIGHT	4 kg
MAX CURRENT DC EN60974-1	140 @ 25 % A	MOTORGNER. MINIMUM POWER	6 kW	(*)%USE:	DatoideatodaTELWIN,
DC CURRENT AT 60%	100 A	EFFICIENCY	86 %	(*)%USE:	nonpresentenellaEN60974-1

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

801097 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST9V

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

804569 ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 10 ШТ

804570 ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 8 ШТ

804571 ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 2,5 ММ 10 ШТ.

804572 ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ D. 3,2 ММ 8 ШТ

804564 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 1,6 ММ 15 ШТ.

802617 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 15 ШТ.

802618 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 15 ШТ.

804567 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 10 ШТ.

802620 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 4 ММ 8 ШТ.

ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ

802737 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 ММ 2,5 КГ

802739 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 ММ 2,5 КГ

802749 РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 ММ 4 КГ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801096 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Характеристики:

- Прочная конструкция с повышенной защитой от пыли, воды и грязи;
- Компактный И Легкий;
- Дисплей, отображающий установленный сварочный ток;
- Высокая Устойчивость Тока Сварки При Изменениях Напряжения Питания;
- Устройства Arc Force (сила Дуги), Hot Start (пуск Из Горячего Состояния), Anti-stick (защита От Прилипания);
- Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, моторгенератор (+/- 15%).

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ